# 3. Electrical Parts List

| Location no. | Code no. | Description & Specifiation | Remarks |
|---|---|---|---|
| | | ****** RCD-S30 Parts List ****** | |
| | AH39-00259D | POWER CORD;RCD-380,-,CP2,250V,2.5A,1830M | |
| | AH59-01167A | DECK-CASSETTE;ADR2083FR2,A/STOP,-,-,DC12 | |
| | AH81-00827L | A/S PART-ROD ANTENNA;155-303550-000,TO R | |
| | **AH81-00833L** | **A/S PART-CD ASS'Y;A350-09800-01,202-PCB** | |
| | AH81-00568R | A/S PART-CD MECHA;0115-6MML4-00,-,P31TG6 | |
| | AH81-00635J | A/S PART-SOH-AA;MM-L2/L4,AJ75-00601F,-,- | |
| | AH81-00833K | A/S PART-CD PCB ASS'Y;RCD-SXX,TOP-1CD,-, | |
| ZD301 | 0403-000344 | DIODE-ZENER;UZ3.9B,3.9V,3.7-4.1V,500mW,D | |
| Q302 | 0501-000010 | TR-SMALL SIGNAL;KSC1008,NPN,800mW,TO-92, | |
| Q101 | 0501-000314 | TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23, | |
| Q301 | 0501-000610 | TR-SMALL SIGNAL;KSA928A-Y,PNP,1W,TO-92L, | |
| WIC201 | 0904-001524 | IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934 | |
| WIC301 | 1003-000179 | IC-MOTOR DRIVER;KA9258D,SOP,28P,-,SINGLE | |
| WIC101 | 1204-001799 | IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC | |
| R804 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R803 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R802 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R801 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| JW10 | 2001-000456 | R-CARBON;2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm | |
| R301 | 2001-001096 | R-CARBON(S);2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4 | |
| J27 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J28 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J29 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J30 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J31 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J32 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J33 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J34 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J19 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J20 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J21 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J22 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J26 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J25 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J24 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J23 | 2007-000029 | R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| J5 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J4 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J3 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J2 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J6 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J7 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J8 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J9 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J17 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J1 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J10 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J11 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J12 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J16 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J15 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J14 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| J13 | 2007-000070 | R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R507R | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R507L | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R271 | 2007-000074 | R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R213 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R212 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R211 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R210 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R209 | 2007-000078 | R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R110 | 2007-000092 | R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R116 | 2007-000093 | R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R200 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R129 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R123 | 2007-000097 | R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R139 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R126 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R104 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R101 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R102 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R103 | 2007-000098 | R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R114 | 2007-000100 | R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R128A | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R127 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R120 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R119 | 2007-000101 | R-CHIP;82Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R506R | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R506L | 2007-000102 | R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R125 | 2007-000103 | R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R124 | 2007-000103 | R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R118 | 2007-000109 | R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R202 | 2007-000109 | R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R128 | 2007-000129 | R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R113 | 2007-000132 | R-CHIP;180Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R133 | 2007-000300 | R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| R132 | 2007-000300 | R-CHIP;10KOHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| R207 | 2007-000309 | R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R121 | 2007-000455 | R-CHIP;18Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R115 | 2007-001179 | R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R112 | 2007-001196 | R-CHIP;820Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608 | |
| R108 | 2007-001216 | R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| R107 | 2007-001216 | R-CHIP;82OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012 | |
| C503R | 2203-000048 | C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C503L | 2203-000048 | C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C209 | 2203-000048 | C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C117 | 2203-000048 | C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C102 | 2203-000048 | C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C121 | 2203-000140 | C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C132A | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C204 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C205 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C211 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C115 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C129 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C130 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C131 | 2203-000178 | C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, | |
| C218 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C304 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C305 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C505 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C216 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C103 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C134 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C207 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C213 | 2203-000257 | C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C113 | 2203-000280 | C-CERAMIC,CHIP;0.01NF,0.5PF,50V,C0G,TP,1 | |
| C126 | 2203-000491 | C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C139 | 2203-000592 | C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608 | |
| C104 | 2203-000667 | C-CERAMIC,CHIP;27nF,10%,16V,X7R,TP,1608, | |
| C201 | 2203-000681 | C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160 | |
| C202 | 2203-000681 | C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160 | |
| C118 | 2203-000800 | C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608 | |
| C116 | 2203-000800 | C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608 | |
| C208 | 2203-000851 | C-CERAMIC,CHIP;0.039NF,5%,50V,C0G,TP,160 | |
| C127A | 2203-000851 | C-CERAMIC,CHIP;0.039NF,5%,50V,C0G,TP,160 | |
| C126A | 2203-000851 | C-CERAMIC,CHIP;0.039NF,5%,50V,C0G,TP,160 | |
| C125 | 2203-000851 | C-CERAMIC,CHIP;0.039NF,5%,50V,C0G,TP,160 | |
| C114 | 2203-001103 | C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C111 | 2203-001103 | C-CERAMIC,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C245 | 2203-001140 | C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608, | |
| C109 | 2203-001140 | C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608, | |
| C110 | 2203-001402 | C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,16V,Y5V,TP, | |
| C112 | 2203-001652 | C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP, | |
| C203 | 2203-001652 | C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP, | |
| C127 | 2203-005194 | C-CERAMIC,CHIP;220pF,10%,50V,X7R,TP,1608 | |
| C123 | 2401-000459 | C-AL;10uF,20%,35V,GP,TP,5.5x7mm,5mm | |
| C301 | 2401-001355 | C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,8x11.5mm,5 | |
| C108A | 2401-001511 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C108 | 2401-001511 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C215 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C217 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C219 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C303 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C307 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C212 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C101 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C107 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C132 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C133 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C206 | 2401-001893 | C-AL;100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C501R | 2401-001917 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm | |
| C501L | 2401-001917 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm | |
| C114A | 2401-001952 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm | |
| L300 | 2701-000111 | INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,2.5x3.4mm | |
| X201 | 2802-000210 | RESONATOR-CERAMIC;16.93MHz,0.5%,BK,10.0x | |
| | 3409-001078 | SWITCH-LEAF;16Vdc,500mA,10gf,SPST | |
| CW106 | AH81-00835Y | A/S PART-WAFER;160-108204-25,8PIN JST AN | |
| CW105 | AH81-00835Z | A/S PART-FFC WAFER;160-610124-OX,10PIN 1 | |
| CW101 | AH81-00836A | A/S PART-FFC WAFER;232-100160-312,1.0MM | |
| P-CDP | AH81-00836B | A/S PART-CD PCB;248-350809-101,-,-,-,-,- | |
| | AH81-00836C | A/S PART-FFC CABLE;232-160190-110,16PIN | |
| | AH81-00836D | A/S PART-HEAT SINK;408-383007-007,ALUMIN | |
| | AH81-00836F | A/S PART-CD DECK BRACE;535-228400-000,-, | |
| | AH81-00835N | A/S PART-AC SOCKET;158-000230-002,250V/2 | |
| | AH81-00836G | A/S PART-F.X FORMER;152-192360-000,GW-K9 | |
| | AH81-00836J | A/S PART-SPEAKER GENERAL;154-494030-459, | |
| | AH81-00836K | A/S PART-CONDENSOR MIC;239-100000-001,D= | |

| Location no. | Code no. | Description & Specifiation | Remarks |
|---|---|---|---|
| | **AH81-00909E** | **A/S PART-EQ PCB ASS'Y;A300-10800-00,-,-,** | |
| R454 | 2001-000745 | R-CARBON;4.7ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R404 | 2001-000745 | R-CARBON;4.7ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| SW307 | AH81-00724U | A/S PART-PUSH SWITCH;218-622200-910,2P2T | |
| | AH81-00917Q | A/S PART-EQ BD;248-300810-100,K.P.C.B S3 | |
| | **AH81-00909F** | **A/S PART-H/P PCB ASS'Y;A300-05800-00,-,-** | |
| R604 | 2001-000515 | R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R654 | 2001-000515 | R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| JK601 | AH81-00835B | A/S PART-ST.HEADPHONE JACK;240-035110-90 | |
| | AH81-00917R | A/S PART-HEADPHONE JACK BD;248-300805-10 | |
| | **AH81-00909G** | **A/S PART-POWER PCB ASS'Y;A300-28800-000,** | |
| F1 | 3601-000268 | FUSE-CARTRIDGE;250V,315mA,TIME-LAG,GLASS | |
| JUSE | 3602-000147 | FUSE-CLIP;250V,7.5A,30mohm | |
| | AH81-00835F | A/S PART-POWER PCB;248-350828-100,940VO, | |
| CN800 | AH81-00835H | A/S PART-CONNECTOR;410-020180-100,160-10 | |
| | AH81-00917V | A/S PART-AC POWER SWITCH;248-300828-100, | |
| | **AH81-00909H** | **A/S PART-BATTERY PCB ASS'Y;A300-18800-00** | |
| | AH81-00917S | A/S PART-BATTERY BD;248-300818-100,K.P.C | |
| | **AH81-00909J** | **A/S PART-BEAT CUT PCB ASS'Y;A300-17800-0** | |
| CN735 | AH81-00724Z | A/S PART-WAFER;233-041200-020,4PINS JST | |
| SW305 | AH81-00917T | A/S PART-SLIDE SW;219-922305-516,SS2211G | |
| | AH81-00917U | A/S PART-AC BIAS BD;248-300817-100,K.P.C. | |
| | **AH81-00909K** | **A/S PART-FRONT PCB ASS'Y;-,RCD-S30,-,-,-** | |
| SW105 | 3404-000165 | SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST | |
| SW104 | 3404-000165 | SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST | |
| SW103 | 3404-000165 | SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST | |
| SW102 | 3404-000165 | SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST | |
| SW101 | 3404-000165 | SWITCH-TACT;12V,50mA,160gf,6x6mm,SPST | |
| LED701 | AH81-00835Q | A/S PART-LED LAMP;227-080300-800,RED 3MM | |
| | AH81-00917W | A/S PART-FRONT BD;48-300815-100,K.P.C.B S | |
| LCD101 | AH81-00917X | A/S PART-LCD;RCD-S30,-,-,-,-,- | |
| | **AH81-00909W** | **A/S PART-MAIN PCB ASS'Y;RCDS30TH,ELS,RCD** | |
| D501 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D351 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D301 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D201 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D101 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D102 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D103 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D200 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35, | |
| D715 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| D714 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| D713 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| D712 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| D711 | 0402-000127 | DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP | |
| ZD701 | 0403-000367 | DIODE-ZENER;UZ7.5BSC,7.5V,7.33-7.64V,500 | |
| ZD501 | 0403-000399 | DIODE-ZENER;UZP9.1B,8.5-9.6V,1W,DO-41,TP | |
| Q510 | 0502-000303 | TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32 | |
| Q703 | 0502-000303 | TR-POWER;KSD882,NPN,1W,TO-126,TP,160-32 | |
| IC301 | 1201-001345 | IC-PREAMP;BA3313L,ZIP,12P,16.8MIL,DUAL,4 | |
| IC200 | 1204-000388 | IC-IF/FM/AM;S1A0901A01-A0B0,24SDIP | |
| R516 | 2001-000008 | R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R517 | 2001-000008 | R-CARBON;15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R360 | 2001-000221 | R-CARBON;1.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R213 | 2001-000221 | R-CARBON;1.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R212 | 2001-000221 | R-CARBON;1.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R210 | 2001-000241 | R-CARBON;1.5Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R121 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R123 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R220 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R707 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R120 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R105 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R109 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R110 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R119 | 2001-000273 | R-CARBON;100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R422 | 2001-000281 | R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R321 | 2001-000281 | R-CARBON;100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R423 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R425 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R451 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R505 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R401 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R228 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R230 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R301 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R351 | 2001-000290 | R-CARBON;10Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R327 | 2001-000302 | R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R325 | 2001-000302 | R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R216 | 2001-000302 | R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R204 | 2001-000302 | R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R200 | 2001-000302 | R-CARBON;10ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R232 | 2001-000331 | R-CARBON;12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R652 | 2001-000362 | R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |

| Location no. | Code no. | Description & Specifiation | Remarks |
|---|---|---|---|
| R602 | 2001-000362 | R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R519 | 2001-000362 | R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R518 | 2001-000362 | R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R218 | 2001-000362 | R-CARBON;150ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R510 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R511 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R621 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R622 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R501 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R502 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R503 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R507 | 2001-000429 | R-CARBON;1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R456 | 2001-000449 | R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R406 | 2001-000449 | R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R233 | 2001-000449 | R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R107 | 2001-000449 | R-CARBON;2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R653 | 2001-000458 | R-CARBON;2.2ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R603 | 2001-000458 | R-CARBON;2.2ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R361 | 2001-000508 | R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R354 | 2001-000508 | R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R311 | 2001-000508 | R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R304 | 2001-000508 | R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R106 | 2001-000508 | R-CARBON;220Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R711 | 2001-000515 | R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R506 | 2001-000515 | R-CARBON;220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R713 | 2001-000522 | R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R705 | 2001-000522 | R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R211 | 2001-000522 | R-CARBON;22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R219 | 2001-000613 | R-CARBON;3.9Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R104 | 2001-000660 | R-CARBON;33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R509 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R514 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R515 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R520 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R712 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R714 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R127 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R407 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R408 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R424 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R457 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R504 | 2001-000734 | R-CARBON;4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R356 | 2001-000773 | R-CARBON;470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R508 | 2001-000780 | R-CARBON;470ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R706 | 2001-000780 | R-CARBON;470ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R362 | 2001-000786 | R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R312 | 2001-000786 | R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R122 | 2001-000786 | R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R103 | 2001-000786 | R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R102 | 2001-000786 | R-CARBON;47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R215 | 2001-000793 | R-CARBON;47OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM | |
| R452 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R512 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R513 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R708 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R402 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R303 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R308 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R353 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R358 | 2001-000802 | R-CARBON;5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R355 | 2001-000869 | R-CARBON;56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R305 | 2001-000869 | R-CARBON;56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R455 | 2001-000890 | R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R405 | 2001-000890 | R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R108 | 2001-000890 | R-CARBON;6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R101 | 2001-000925 | R-CARBON;68KOHM,1%,1/8W,AD,TP,1.8X3.2MM | |
| R326 | 2001-000977 | R-CARBON;8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R709 | 2001-001096 | R-CARBON(S);2.2ohm,5%,1/2W,AA,TP,2.4x6.4 | |
| C501 | 2201-000144 | C-CERAMIC,DISC;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,8.5X3 | |
| C356 | 2201-000144 | C-CERAMIC,DISC;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,8.5X3 | |
| C306 | 2201-000144 | C-CERAMIC,DISC;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,8.5X3 | |
| C224 | 2201-000163 | C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7 | |
| C707 | 2201-000163 | C-CERAMIC,DISC;10NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,7 | |
| C106 | 2201-000247 | C-CERAMIC,DISC;0.015NF,5%,50V,C0G,TP,5X3 | |
| C105 | 2201-000247 | C-CERAMIC,DISC;0.015NF,5%,50V,C0G,TP,5X3 | |
| C200 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,50V,Y5T,TP,5X3MM, | |
| C651 | 2201-000368 | C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X | |
| C601 | 2201-000368 | C-CERAMIC,DISC;0.22NF,10%,50V,SL,TP,6.5X | |
| C213 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C222 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C711 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C712 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C713 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C714 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C204 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C101 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C102 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C103 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C118 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C110 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C104 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC;22nF,+80%,50V-,,8x4mm,- | |
| C208 | 2201-000389 | C-CERAMIC,DISC;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,5X3 | |
| C206 | 2201-000459 | C-CERAMIC,DISC;0.03NF,5%,50V,C0G,TP,5X3M | |
| C228 | 2201-000470 | C-CERAMIC,DISC;0.33NF,10%,50V,SL,TP,6.5X | |

| Location no. | Code no. | Description & Specifiation | Remarks |
|---|---|---|---|
| C203 | 2201-000483 | C-CERAMIC,DISC;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,5X3 | |
| C240 | 2201-000565 | C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,,-,12.5x4m | |
| C718 | 2201-000565 | C-CERAMIC,DISC;47nF,+80-20%,-,,-,12.5x4m | |
| C230 | 2201-000642 | C-CERAMIC,DISC;0.68NF,10%,50V,Y5P,TP,5X3 | |
| C322 | 2201-000642 | C-CERAMIC,DISC;0.68NF,10%,50V,Y5P,TP,5X3 | |
| C225 | 2201-000652 | C-CERAMIC,DISC;68pF,5%,50V,RH,TP,6.5x3,5 | |
| C241 | 2201-000659 | C-CERAMIC,DISC;6pF,0.5pF,50V,SL,-,5x3mm, | |
| C403 | 2201-000674 | C-CERAMIC,DISC;0.82NF,10%,50V,Y5P,BK,5X3 | |
| C453 | 2201-000674 | C-CERAMIC,DISC;0.82NF,10%,50V,Y5P,BK,5X3 | |
| C702 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP, | |
| C511 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP, | |
| C116 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC;100NF,+80-20%,50V,Y5V,TP, | |
| C654 | 2301-000128 | C-FILM,PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3X5,5m | |
| C604 | 2301-000128 | C-FILM,PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3X5,5m | |
| C502 | 2301-000128 | C-FILM,PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3X5,5m | |
| C452 | 2301-000128 | C-FILM,PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3X5,5m | |
| C402 | 2301-000128 | C-FILM,PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3X5,5m | |
| C327 | 2301-000379 | C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,- | |
| C325 | 2301-000379 | C-FILM,PEF;10nF,10%,50V,TP,6x12x3.5mm,- | |
| C352 | 2301-000385 | C-FILM,PEF;12nF,10%,50V,TP,7x12x3.5mm,- | |
| C302 | 2301-000385 | C-FILM,PEF;12nF,10%,50V,TP,7x12x3.5mm,- | |
| C221 | 2301-000390 | C-FILM,PEF;15nF,10%,50V,TP,7x12x3.5mm,- | |
| C220 | 2301-000390 | C-FILM,PEF;15nF,10%,50V,TP,7x12x3.5mm,- | |
| C503 | 2301-000395 | C-FILM,PEF;18NF,5%,50V,TP,6.5X12.5X3.5MM | |
| C451 | 2301-000400 | C-FILM,PEF;1nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C401 | 2301-000400 | C-FILM,PEF;1nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C364 | 2301-000400 | C-FILM,PEF;1nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C323 | 2301-000400 | C-FILM,PEF;1nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C314 | 2301-000400 | C-FILM,PEF;1nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C351 | 2301-000404 | C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C326 | 2301-000404 | C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C301 | 2301-000404 | C-FILM,PEF;2.2nF,10%,50V,TP,5.5x12x3mm,- | |
| C305 | 2301-000422 | C-FILM,PEF;3.3nF,10%,50V,TP,5.5x7x3mm,- | |
| C355 | 2301-000422 | C-FILM,PEF;3.3nF,10%,50V,TP,5.5x7x3mm,- | |
| C454 | 2301-000430 | C-FILM,PEF;33nF,10%,50V,TP,9x12.5x4.5mm, | |
| C404 | 2301-000430 | C-FILM,PEF;33nF,10%,50V,TP,9x12.5x4.5mm, | |
| C219 | 2301-000449 | C-FILM,PEF;47nF,10%,50V,TP,9.5x12.5x5mm, | |
| C214 | 2301-000476 | C-FILM,PEF;82nF,10%,50V,TP,10.5x12.5x6,7 | |
| C520 | 2401-000118 | C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5 | |
| C320 | 2401-000118 | C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5 | |
| C223 | 2401-000240 | C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5 | |
| C623 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C621 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C603 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C652 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C653 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C701 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C704 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C602 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C109 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C115 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C304 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C354 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C512 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C510 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C504 | 2401-000303 | C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5 | |
| C357 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C358 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C422 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C600 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C650 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C308 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C217 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C218 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C226 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C227 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C307 | 2401-000588 | C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5 | |
| C215 | 2401-000759 | C-AL;220nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm | |
| C112 | 2401-000759 | C-AL;220nF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm | |
| C423 | 2401-000907 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm | |
| C421 | 2401-000907 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm | |
| C212 | 2401-000907 | C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11mm,5mm | |
| C321 | 2401-001324 | C-AL;470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP | |
| C324 | 2401-001511 | C-AL;47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP | |
| C655 | 2401-001882 | C-AL;1000uF,20%,16V,LZ,-,10x20,- | |
| C622 | 2401-001882 | C-AL;1000uF,20%,16V,LZ,-,10x20,- | |
| C605 | 2401-001882 | C-AL;1000uF,20%,16V,LZ,-,10x20,- | |
| C319 | 2401-001904 | C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7mm,5mm | |
| C353 | 2401-001952 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm | |
| C303 | 2401-001952 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm | |
| C117 | 2401-001952 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm | |
| C111 | 2401-001952 | C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7mm,5mm | |
| C705 | 2401-001959 | C-AL;4700uF,20%,25V,GP,TP,18x35.5,7 | |
| CF203 | 2802-000215 | RESONATOR-CERAMIC;19KHz,+-38Hz,-,7.0x3.5 | |
| CF200 | 2903-000105 | FILTER-CERAMIC;BP,10.7MHz+-25KHz,180KHz+ | |
| CF202 | 2903-000105 | FILTER-CERAMIC;BP,10.7MHz+-25KHz,180KHz+ | |
| CF201 | 2903-001377 | FILTER-CERAMIC;AHCM2-450BL | |
| T204 | AH26-10001R | TRANS RF;KS940110-17,AM-OSC,290uH,7.6X1 | |
| T201 | AH26-10002T | TRANS RF;,AM,-,7.5*7.5,-,-,BULK, | |
| T321 | AH26-10003C | TRANS TRAP-COIL;PCHNS-5371EQJ,BIAS-TRAP, | |
| IC601 | AH81-00383B | A/S PART-IC-POWER;0330-A5417-17,BA5417,- | |
| Q704 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |
| Q702 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |

| Location no. | Code no. | Description & Specifiation | Remarks |
|---|---|---|---|
| Q504 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |
| Q503 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |
| Q326 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |
| Q401 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |
| Q451 | AH81-00383D | A/S PART-TR-SMALL;0329-1815G-01,2SC1815, | |
| Q402 | AH81-00383H | A/S PART-TR-SMALL;0329-9014C-17,SS9014C, | |
| Q705 | AH81-00444X | A/S PART-TR-SMALL;0329-9015C-01,9015C,-, | |
| Q701 | AH81-00444X | A/S PART-TR-SMALL;0329-9015C-01,9015C,-, | |
| Q501 | AH81-00444X | A/S PART-TR-SMALL;0329-9015C-01,9015C,-, | |
| Q421 | AH81-00444X | A/S PART-TR-SMALL;0329-9015C-01,9015C,-, | |
| | AH81-00724C | A/S PART-PIN CONNECTOR;234-300001-200,1P | |
| CN501 | AH81-00724D | A/S PART-WAFER;233-020200-020,2P JST 2MM | |
| CN401 | AH81-00724D | A/S PART-WAFER;233-020200-020,2P JST 2MM | |
| CN731 | AH81-00724E | A/S PART-WAFER;233-020200-025,233-021200 | |
| CN727 | AH81-00724E | A/S PART-WAFER;233-020200-025,233-021200 | |
| CN734 | AH81-00724F | A/S PART-WAFER;233-050200-020,5PIN JST 2 | |
| CN510 | AH81-00724G | A/S PART-WAFER;233-080200-020,8PIN JST S | |
| CN400 | AH81-00724H | A/S PART-FFC WAFER;232-100160-312,10PIN | |
| CN733 | AH81-00724K | A/S PART-FFC WAFER;232-180190-310,18PIN | |
| | AH81-00724L | A/S PART-WIRE;244-022605-170,2PIN UL2468 | |
| | AH81-00724N | A/S PART-WIRE;234-350803-170,3PIN UL2468 | |
| | AH81-00724R | A/S PART-WIRE;234-300002-220,2PIN W/1-RE | |
| | AH81-00724V | A/S PART-WIRE;244-053000-170,2END 5PIN D | |
| | AH81-00827V | A/S PART-HEAT SINK;408-682110-010,68X21X | |
| VR301 | AH81-00834E | A/S PART-ROTRAY VOLUME;223-162050-272,W/ | |
| Q101 | AH81-00834H | A/S PART-NPN TRANSISTOR;207-000882-050,K | |
| Q202 | AH81-00834H | A/S PART-NPN TRANSISTOR;207-000882-050,K | |
| | AH81-00834J | A/S PART-LEAF SWITCH;217-200028-000,#LS- | |
| | AH81-00834K | A/S PART-WIRE;244-082800-160,8PINS UL118 | |
| | AH81-00834L | A/S PART-CONN.;244-042600-310,4PIN W/2X2 | |
| | AH81-00834M | A/S PART-FFC CABLE;235-180200-110,18PINS | |
| | AH81-00834P | A/S PART-FFC CABLE;235-100250-112,10PINS | |
| | AH81-00834X | A/S PART-BAR ANT.;212-107016-000,630UH 1 | |
| | AH81-00834Y | A/S PART-PVC;211-412112-443,HF443CAB04-A | |
| SW101 | AH81-00834Z | A/S PART-SLIDE SW;219-222203-209,RDS0038 | |
| | AH81-00835C | A/S PART-WIRE;234-350802-190,2PIN UL2468 | |
| | AH81-00835D | A/S PART-WIRE;234-350802-310,2PIN UL2468 | |
| | AH81-00835K | A/S PART-WIRE;234-350802-160,2PIN UL1007 | |
| | AH81-00835M | A/S PART-WIRE;234-550802-200,2END W/2PIN | |
| | AH81-00836D | A/S PART-HEAT SINK;408-383007-007,ALUMIN | |
| | AH81-00863J | A/S PART-CONNECTOR (HSG);234-300802-280, | |
| | AH81-00863K | A/S PART-CONNECTOR (HSG);234-300804-220, | |
| | AH81-00863L | A/S PART-CONNECTOR (HSG);234-300804-250, | |
| | AH81-00863M | A/S PART-CONNECTOR (HSG);244-032605-220, | |
| | AH81-00863N | A/S PART-CONNECTOR (HSG);244-102600-200, | |
| IC101 | AH81-00917A | A/S PART-MASK-ROM;-,S3C7253,-,-,-,-,- | |
| IC102 | AH81-00917B | A/S PART-I.C;210-078905-016,KIA-78S05P S | |
| L202 | AH81-00917C | A/S PART-FM COIL;213-035035-060,3.5T 3.5 | |
| L201 | AH81-00917D | A/S PART-FM COIL;213-035040-060,3.5T 4.0 | |
| SW306 | AH81-00917E | A/S PART-PUSH SWITCH;218-692205-010,PS-9 | |
| SW310 | AH81-00917F | A/S PART-SLIDE SW;219-263203-209,LS-1863 | |
| L101 | AH81-00917G | A/S PART-CHOKE COIL;226-001000-000,10UH | |
| XT101 | AH81-00917H | A/S PART-RESONATOR;228-041900-002,4.19MH | |
| CN301 | AH81-00917J | A/S PART-HEADER;233-030200-020,3 PINS JS | |
| CN726 | AH81-00917K | A/S PART-HEADER;233-030200-025,3 PINS JS | |
| CN718 | AH81-00917K | A/S PART-HEADER;233-030200-025,3 PINS JS | |
| CN701 | AH81-00917L | A/S PART-HEADER;233-040200-025,4 PINS JS | |
| CN732 | AH81-00917M | A/S PART-HEADER;233-100200-020,10 PINS J | |
| | AH81-00917N | A/S PART-MAIN BD;248-300801-148,KP.C.B S | |
| | AH81-00917P | A/S PART-CONTACT PIN;410-100000-001,RT-0 | |